

## SCHEMA PRODOTTO

### Demetra Faretto LED 2700K bianco con interruttore


**DESIGN BY:**

Naoto Fukasawa  
2013

**MATERIALI:**

Alluminio

**DESCRIZIONE:**

Con regolatore d'intensità luminosa, microswitch dimmer.

**VERSIONE**

LED	▼
Parete	▼
Bianco	▼

**CODICE PRODOTTO**

1730W20A

**Emissione**


Dimmable + -

**SCHEMA TECNICA**
**CARATTERISTICHE**

**Nome del prodotto:** Demetra Faretto LED  
2700K bianco con  
interruttore

**Codice articolo:** 1730W20A

**Colore:** Bianco

**Materiale:** Alluminio

**Serie:** Design

**DIMENSIONI**

**Lunghezza:** cm 18.5

**Altezza:** cm 13

**Diametro:** cm 13

**Resistenza all'impatto:** N.D.

**Prova del filo  
incandescente:** 650 °

**LAMPADINE INCLUSE**

**Categoria:** LED COB

**Numero:** 1

**Watt:** 9W

**Temperatura Colore (K):** 2700K

**Classe:** A

**LUMINAIR**


**Watt:** 9W

**Tensione di alimentazione:** 220V-240V

**Flusso Luminoso (lm):** 360lm

**CCT:** 2700K

**CRI:** 90

**MISURE**

**COLORE**
